



FSA-VR, FSA-WG Fahrschalteradapter

Technische Daten

	FSA-VR	FSA-WG
Betriebsspannung	12V DC, von der Baugruppe EHS-U-Duo-EB versorgt	9 ... 18V oder 18 ... 72V DC (bei Bestellung bitte angeben)
Verfahrweg	100mm gesamt, je Fahrtrichtung 50mm	100mm
Bowdenzugklemmung	innere Klemmung Ø 7mm, äußere Klemmung Ø 9mm, Abstand innere - äußere Klemmung einstellbar 60mm oder 70mm	innere Klemmung Ø 7mm, äußere Klemmung Ø 9mm, Abstand innere - äußere Klemmung einstellbar 60mm oder 70mm
Anschluß Bowdenzug	Bohrung Ø 5,2mm für Gewindeanschluß mit Mutter des Bowdenzugs mit zusätzlicher Inbus Klemmschraube M3	Bohrung Ø 5,2mm für Gewindeanschluß mit Mutter des Bowdenzugs mit zusätzlicher Inbus Klemmschraube M3
Leerlaufdrehzahl	-	einstellbar mit Potentiometer über gesamten Bereich des Fahrsignals
Einschaltverzögerung	-	ca. 3 Sekunden
Ausführung	Kunststoffgehäuse PA12, Abdeckungen Dibond schwarz 3mm	Kunststoffgehäuse PA12, Abdeckungen Dibond schwarz 3mm
Abmaße	250 (270) x 55 x 45mm (LxBxH), Maß in Klammern entspricht Länge mit Kabelverschraubung	250 (270) x 55 x 45mm (LxBxH), Maß in Klammern entspricht Länge mit Kabelverschraubung
Schutzart	IP54	IP54
Anschlüsse	Steckverbinder AMP SuperSeal, 4 pol., Stiftstecker, Leitungslänge 250mm. Gegenstück (Buchse) zum Anschluß an EHS-U-EB mit Leitungslänge 250mm wird mitgeliefert	Buchsenstecker 4 pol. ; geeignete Buchsenstecker: Weidmüller Omnimate 5.08, Wago 231, Weco 120, Phoenix Contact MSTBA2,5 5.08
Montage	2 Bohrungen Ø 5,4mm am Gehäuseboden	2 Bohrungen Ø 5,4mm am Gehäuseboden